

X-zone 5500

Serie: X-zone



De Dräger X-zone 5500 maakt van de persoonlijke gasdetectoren Dräger X-am 5000, 5100, 5600 of 5800 een transportabele gebiedsmonitor en meet met het geplaatste apparaat tot zes gassen. Het robuuste, waterdichte apparaat wordt geplaatst waar gasgevaaren te verwachten zijn. Dankzij een 360°-gasinlaat kan gas het apparaat van alle kanten bereiken. Wanneer gas wordt gedetecteerd, wordt de groene led-alarmring rood en klinkt een luid evacuatiealarm. Tot 25 apparaten koppelen zich automatisch tot een draadloze alarmketen die het alarm aan elk apparaat doorgeeft. De 24 Ah-accu zorgt voor maximaal 120 uur continu gebruik; het apparaat beschikt over een Modbus-data-interface en een goedkeuring voor Ex-zone 0.

- 01** Maakt van X-am 5000/5100/5600/5800 een gebiedsmonitor; tot 6 gassen
- 02** Automatische draadloze alarmketen van maximaal 25 apparaten; master/slave-alarmen tonen de locatie van het gevaar
- 03** Groen/rode led-alarmring en luid evacuatiealarm
- 04** 24 Ah-accu voor maximaal 120 uur continu gebruik (een volledige werkweek); inductief laden
- 05** 360°-gasinlaat, Modbus-data-interface, goedkeuring voor Ex-zone 0

Technische gegevens

MERK	Dräger
MODEL	X-zone 5500
AANTAL GASSEN TEGELIJK	6
BEDRIJFSDUUR	tot 120 uur continu bedrijf (24 Ah accu)
ALARMEN	Led-alarmlichtring: groen (lucht vrij), rood bij gasgevaar; luid evacuatie-alarm
AANSLUITING	Draadloos netwerk