

X-zone 5800

Serie: X-zone



De Dräger X-zone 5800 maakt van de persoonlijke gasdetectoren Dräger X-am 5000, 5100, 5600 of 5800 een transportabele gebiedsmonitor en meet met het geplaatste apparaat tot zes gassen. De interne pomp zuigt gas aan van maximaal 30 m afstand; omschakelen naar diffusiemodus duurt minder dan een minuut en vereist geen gereedschap. Wanneer gas wordt gedetecteerd, wordt de groene led-alarmring rood en klinkt een luid evacuatiealarm. Tot 25 apparaten koppelen zich automatisch tot een draadloze alarmketen. De 24 Ah-accu zorgt voor maximaal 120 uur gebruik; een optionele Ex-voeding maakt continu gebruik mogelijk, zelfs in zone 0. Interfaces aan de achterzijde bieden een configureerbaar relais en Modbus.

- 01 Maakt van X-am 5000/5100/5600/5800 een gebiedsmonitor; tot 6 gassen
- 02 Interne pomp zuigt aan van maximaal 30 m, of diffusiemodus; omschakelen zonder gereedschap in minder dan een minuut
- 03 Automatische draadloze alarmketen van maximaal 25 apparaten; groen/rode led-ring en evacuatiealarm
- 04 24 Ah-accu voor maximaal 120 uur; optionele Ex-voeding voor continu gebruik in zone 0
- 05 Configureerbaar relais en Modbus-interface; goedkeuring voor Ex-zone 0

Technische gegevens

MERK	Dräger
MODEL	X-zone 5800
AANTAL GASSEN TEGELIJK	6
BEDRIJFSDUUR	tot 120 uur continu bedrijf (24 Ah accu); optioneel continu via Ex-voeding
ALARMEN	Led-alarmlichtring: groen (lucht vrij), rood bij gasgevaar; luid evacuatie-alarm

AANSLUITING

Draadloos netwerk